Данные питающей сети		
Распределительный пункт	Аппарат ввода	Тип Ток номинальый (А) Расцепитель (А)
	Тип	Напряжение Ток расчетный(А) Уст.мощность (кВт)
Аппарат отходящих линий	Устройство защитного отключения, тип, номинальный ток, (А), номинальный отключающий диф. ток, (А) Тип Ток номинальный (А) Расцепитель или плавкая вставка	
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, длина (м)	
Пусковой аппарат	Обозначение, тип,ток (ном), расцепитель, уставка теплового реле	
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, длина (м)	



ЭЛЕКТРОПРИЕМНИК												
Условное обозначение	L1	L3	L3	L3	L1	L1	L3	L1	L2	L3	L1	L2
номер по плану	ЩФ8.1	ЩФ8.2	ЩФ8.3	ЩФ8.4	ЩФ8.5	ЩФ8.6	ЩФ8.7	ЩФ8.8	ЩФ8.9	ЩФ8.10	ЩФ8.11	ЩФ8.12
Р ном. (кВт)	0.40	0.33	0.25	0.24	0.53	0.36	0.36	0.66	4.98	0.26	1.00	
cosf	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
I н (А) ток ном.	2.41	1.99	1.53	1.45	3.23	2.19	2.19	4.00	30.18	1.58	6.06	
Наименование потребителя	Фанкойл ф8-1 ф8-2 ф8-4	Фанкойл ф8-3 ф8-5 ф8-7	Фанкойл ф8-6, ф8-8	Фанкойл ф8-9 ф8-10 ф8-11	Фанкойл ф8-12 ф8-13 ф8-14 ф8-15	Фанкойл ф8-16 ф8-17 ф8-19	Фанкойл ф8-18, ф8-20, ф8-21	Фанкойл ф8-22 ф8-23 ф8-24	Наружный блок V1	Внутренние блоки V1-1...V1-4	Сололифты	Резерв

I, L1, А	11.8	Неравномерность нагрузок по фазам:	71.2	%
I, L2, А	30.2			
I, L3, А	8.7			

Согласовано:

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
ГИП		Горячук			
Рук. пр. отд.		Грибач			
Разработал		Квасс			

Д-12/03 ЭОМ

Офис компании ООО "ЭККО-РОС" г. Москва,1-ый Магистральный тупик, д. 5 а, Бизнес центр " Магистраль Плаза"

Электроосвещение.
Силовое электрооборудование.

Стадия	Лист	Листов
Р	17	32

Однолинейная принципиальная схема щита ЩФ8.

ООО "Группа компаний "ВВК Инжиниринг"

А3