Данные питающей сети		
Распределительный пункт	Аппарат ввода	Тип Ток номинальый (А) Расцепитель (А)
	Тип	Напряжение Ток расчетный(А) Уст.мощность (кВт)
Аппарат отходящих линий	Устройство защитного отключения, тип, номинальный ток, (А), номинальный отключающий диф. ток, (А) Тип Ток номинальный (А) Расцепитель или плавкая вставка	
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, длина (м)	
Пусковой аппарат	Обозначение, тип,ток (ном), расцепитель, уставка теплового реле	
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, длина (м)	



ЭЛЕКТРОПРИЕМНИК														
Условное обозначение	L1	L1	L1	L2	L2	L3	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L1	L2
номер по плану	ЩР8.29	ЩР8.30	ЩР8.31	ЩР8.32	ЩР8.33	ЩР8.34	ЩР8.35	ЩР8.36	ЩР8.37	ЩР8.38	ЩР8.39	ЩР8.40	ЩР8.41	ЩР8.42
Р ном. (кВт)	1.00	1.00	1.15	1.25	1.25	1.30	2.00	2.25	1.50	1.50	1.00	1.00	0.50	0.50
cosf	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
I н (А) ток ном.	5.35	5.35	6.15	6.68	6.68	6.95	10.70	12.03	8.02	8.02	5.35	5.35	2.67	2.67
Наименование потребителя	Розетки бытовые раб. мест (п.7,8,10)	Розетки быт. раб. м. (п.13,16,19,23,24,26)	Розетки бытовые раб. мест (п.28,29)	Розетки бытовые раб. мест (п.30,31,32)	Розетки бытовые раб. мест (п.32,33,36)	Розетки бытовые раб. мест (п.36)	Розетки бытовые серверной	Розетки уборочные (коридор)	Розетки уборочные (коридор)	Розетки СУ (сущ.)	Розетки СУ	Розетки кухня	Розетки кухня	Розетки кухня

Однолинейная принципиальная схема щита ЩР 8 - продолжение.

Согласовано:

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	Д- 12/03	ЭОМ	Лист 15

А3